

INSTRUKCJA ZMIANY STAWEK VAT W DRUKARKACH FISKALNYCH FIRMY NOVITUS.

Przed rozpoczęciem zmiany stawek VAT należy zrobić raport dobowy i zamknąć aplikację sprzedażową.

1. Proszę wejść na stronę producenta drukarek Novitus (link poniżej):

https://www.novitus.pl/pl/programy-serwisowe.html

2. Ściągnąć wskazany w czerwonej ramce program (WikingPl), a następnie go rozpakować.



4. Podłączamy drukarkę do komputera.

3. Włączamy wcześniej rozpakowany program WikingPl



5. Wybieramy Narzędzia -> Ustawienia

| ٢ | Diagnostyka | drukarek | fiskalny | ch NOVITU | JS. Wers | ija 10.0 | .8.1x | | | | | | | deres de | | × |
|------|-------------|----------|----------|-----------|----------|----------|-------|-------------|-----|---|---|---|-------|----------|---|---|
| Plik | Narzedzia | Opcje | Okno | Pomoc | | | | | | | | | | | | |
| | Ustav | vienia | | ļ | | 嗽 | 12 | 83 6 | 3 🔞 | | ? | L | | | | |
| | Ster | | ukarka | | | | *** | | | | | 2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | lue - | | | | | | | | | | | | |
| | | _ | _ | Ustawie | enia | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

6. Wybieramy odpowiedni port:

| 20 |)iagnosty | ka drukarek | c fiskalnyc | h NOVITUS. | Wersja 10.0.8.1: | ć | | | <u></u> | × |
|------|-----------|-------------------|--------------|----------------|------------------------------|-----------------|---------------|---------|---------|---|
| lik. | Narzedz | ia Op <u>c</u> je | <u>O</u> kno | Po <u>m</u> oc | | | | 100.000 | | |
| | | 🍣 🗳 | | R 🕈 🛛 | r 🕅 🛱 |) 🔁 🔂 🤅 |] 🗇 ? | L | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | Komunika | a programu acia Paragon | Dane opcionalne | Protokoły | ? X | | |
| | | | | Dent D | | | | 1 | | |
| | | | | PC2 U | | | ▼ Właściwości | | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | ٦Г | | ок [] | Anuluj | | |
| | | | | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Który port wybrać możemy sprawdzić naciskając prawym przyciskiem myszy na: "Mój komputer"->"Właściwości"->"Menedżer urządzeń"-> "Porty (COM i LPT)", po rozwinięciu listy widać jakie są dostępne:

| 📇 Menedżer urządzeń | | | × | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <u>Plik A</u> kcja <u>W</u> idok Pomo <u>c</u> | | | | | | | | | | |
| ⇐ ᆃ│ ःः │ 😰 ःः │ 💯 | | | | | | | | | | |
| V 🚦 KAMIL | | | | | | | | | | |
| > 🛱 Oostawca drukowania WSD | | | | | | | | | | |
| > 🛱 Drukarki | | | | | | | | | | |
| > 🔙 Karty graficzne | | | | | | | | | | |
| > 🚽 Karty sieciowe | | | | | | | | | | |
| > 🥅 Klawiatury | | | | | | | | | | |
| > 🚍 Kolejki wydruku | | | | | | | | | | |
| > 💻 Komputer | | | | | | | | | | |
| Kontrolery dźwięku, wideo i gier | | | | | | | | | | |
| > 📷 Kontrolery IDE ATA/ATAPI | ا Kontrolery IDE ATA/ATAPI | | | | | | | | | |
| > 🍇 Kontrolery magazynu | i Kontrolery magazynu | | | | | | | | | |
| > 🏺 Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej | | | | | | | | | | |
| > 🛄 Monitory | Monitory | | | | | | | | | |
| > III Mysz i inne urządzenia wskazujące | Mysz i inne urządzenia wskazujące | | | | | | | | | |
| V 🛱 Porty (COM i LPT) | | | | | | | | | | |
| 🗭 Port komunikacyjny (COM1) | | | | | | | | | | |
| > Procesory | | | | | | | | | | |
| > 🔤 Stacje dysków | | | | | | | | | | |
| > 🛺 Urządzenia interfejsu HID | | | | | | | | | | |
| > Urządzenia programowe | | | | | | | | | | |
| > 📘 Urządzenia systemowe | | | | | | | | | | |
| > Wejścia i wyjścia audio | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

7. W programie WikingPl wybieramy "Narzędzia" -> "Sterowanie drukarką"

8. W oknie sterowania drukarką rozwijamy kategorię "Programowanie" następnie "Zmiana stawek PTU".

Poprawność kolejności stawek to: A - 23%, B - 8%, C - 5%, D - 0%, E - ZW Jak na poniższym zdjęciu:



Zatwierdzamy przyciskiem "Wyślij".

W drukarce fiskalnej pojawi się komunikat o potwierdzenie wysyłanych stawek PTU, który trzeba zatwierdzić.

W razie problemów zaistniałych przy konfiguracji proszę o kontakt z naszym serwisem:

http://fiskal24.pl lub tel. 502 335 002 - Adam Szepelski